

6. Зарядка телефона

Подключите кабель для зарядки телефона к порту Type-C на Ресивере

7. Контроль записи

Подключите прилагаемый адаптер Type-C - Jack 3,5 мм к порту Type-C на Ресивере. Затем подключите наушники, чтобы в режиме реального времени отслеживать запись микрофона.

Примечание: Входящий в комплект адаптер Type-C - Jack 3,5 мм является эксклюзивным и недоступен для других устройств.

Характеристики

TX Трансмиситтер

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Частотный диапазон	20Гц-20КГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Чувствительность	-26дБ
Сигнал/шум	>75дБ
Выходная РЧ мощность	10дБ
Тип батареи	Встроенная литиевая, 120мАч
Время зарядки	1.5ч
Время работы	5ч
Размеры	49x19x19 мм
Материал корпуса	Пластик ABS
Вес	10г

RX Ресивер

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Антенна	Встроенная
Выход на монитор	3.5 мм
Разъем	Type-C/Lighting (в зависимости от модели)
Порт Зарядки	Type-C
Размеры	49x30x9 мм
Материал корпуса	Пластик ABS
Вес	5г

Футляр беспроводной зарядки

Тип батареи	Встроенная литиевая, 300мАч
Время зарядки	1.5ч
Порт Зарядки	Type-C
Требования к питанию	5В 2А
Размеры	70x43x37 мм
Вес	58г

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.
2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

Исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины.
- Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 https://www.facebook.com/syncomicrophones