

6. Charging phone device

Plug your phone charging cable into the Type-C Port on the receiver.

7. In-Ear monitoring

Plug the included Type-C to 3.5mm Adapter into the Type-C Port on the receiver. Then plug in your headphones to real-time monitor mic recording and device's backgrounding.

Note: The included Type-C to 3.5mm Adapter is exclusive, not available for other devices.

Характеристики

TX Трансмиситтер

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Частотный диапазон	20Hz-20KHz
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Чувствительность	-26дБ
Сигнал/шум	>75дБ
Выходная РЧ мощность	10дБ
Тип батареи	Built-in Lithium Battery, 120mAh
Время зарядки	1.5ч
Время работы	5ч
Размеры	49x19x19 мм
Материал корпуса	Пластик ABS
Вес	10г

RX Ресивер

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Антенна	Встроенная
Выход на монитор	3.5 мм
Разъем	Type-C
Power Input	Type-C
Размеры	49x30x9 мм
Материал корпуса	Пластик ABS
Вес	5г

Wireless Charging Case

Тип батареи	Built-in Lithium Battery, 300mAh
Время зарядки	1.5H
Charging Port	Type-C Port
Power Requirements	5V 2A
Размеры	70x43x37 мм
Вес	58г

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.
2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

Исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины.
- Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 https://www.facebook.com/syncomicrophones